

200A, 400A

DCA/ACA Sonda Cęgowa

Model : CA-501

ISO-9001, CE, IEC1010



Lutron

LUTRON ELECTRONIC



The Art of Measurement

DCA/ACA SONDA CĘGOWA

Model : CA-501

SPECYFIKACJA			
Zakres	ACA	0 do 400 ACA, 2 Zakres (200 ACA, 400 ACA).	
	DCA	0 to 400 DCA, 2 Zakres (200 DCA, 400 DCA).	
Wyjście	ACA	1 AC mV per 1 ACA.	
	DCA	1 DC mV per 1 DCA.	
Dokładność	ACA	200 A	± (2 % + 2 mV)
		400 A	
	DCA	200 A	± (2 % + 2 mV)
		400 A	
Pasmo przenoszenia	ACA pasmo przenoszenia wynosi od 40 do 400 Hz, specyfikacja powinna być testowana na fali sinusoidalnej 50/60 Hz.		
Czujnik	Czujnik Halla.		
DCA Regulacja zerowa	Pokrętło zewnętrzne, regulacja ograniczona w zakresie ok. (30 do 50 DCA).		
Norma bezpieczeństwa	Zgodność z normą IEC 1010.		
Bateria	006P, MN1604 (PP3) DC 9V baterię lub jej odpowiednik, zalecamy stosowanie baterii alkalicznej lub o dużej mocy.		
Zużycie energii	Okolo 15 mA.		
Temperatura robocza	0 do 50 °C (32 do 122 °F).		
Wilgotność robocza	Mniej niż 80% wilgotności względnej.		
Wymiar	200 x 80 x 30 mm (7.9 x 3.2 x 1.2 mm).		
Waga	255 g/0.56 lb (w tym bateria).		
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi. 1 szt.		

ZASTOSOWANIA

- * Aby dopasować zakres ACV 200 mV lub 2 V multimetru cyfrowego lub woltomierza, należy użyć precyzyjnego miernika cęgowego ACA.
- * Aby dopasować zakres DCV 200 mV lub 2 V multimetru cyfrowego lub woltomierza, należy użyć precyzyjnego miernika cęgowego DCA.
- * DCA, rejestrator ACA, kontroler, wskaźnik.

* Wygląd i specyfikacje wymienione w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 0603-CA501