

200 A, 2000 A

DCA/ACA SONDĄ CĘGOWĄ

Model : CA-203

ISO-9001, CE, IEC1010



Lutron

LUTRON ELECTRONIC



The Art of Measurement

DCA/ACA SONDA CĘGOWA (2000A)

Model : CA-203

SPECYFIKACJA			
Zakres	ACA	0 do 2,000 ACA, 2 zakresy (200 ACA, 2,000 ACA).	
	DCA	0 to 2,000 DCA, 2 zakresy (200 DCA, 2,000 DCA).	
Wyjście	ACA	1 AC mV per 1 ACA.	
	DCA	1 DC mV per 1 DCA.	
Dokładność	ACA	200 A	± (1.5 % + 1 DCA)
		2,000 A	± (2 % + 5 ACA) * Dokładność jest testowana w zakresie 1,500 A.
	DCA	200 A	± (1.5 % + 1 ACA)
		2,000 A	± (2 % + 5 ACA) * Dokładność jest testowana w zakresie 1,500 A.
Pasmo przenoszenia	ACA pasmo przenoszenia wynosi od 40 do 400 Hz, specyfikacja powinna być testowana na fali sinusoidalnej 50/60 Hz.		
Czujnik	Czujnik Halla.		
Regulacja zerowa DCA	Pokrętło zewnętrzne, regulacja ograniczona w zakresie od około (30 do 50 DCA).		
Norma bezpieczeństwa	Zgodność z normą IEC 1010.		
Bateria	006P, MN1604 (PP3) Bateria DC 9V lub równoważna, zalecamy stosowanie baterii alkalicznych lub o dużej mocy.		
Zużycie energii	Okolo 15 mA.		
Temperatura robocza	0 do 50 °C(32 do 122 °F).		
Wilgotność robocza	Mniej niż 80% wilgotności względnej.		
	Miernik	210 x 64 x 33 mm (8.3 x 2.5 x 1.3 inch)	
	Szczęka	86 mm (3.4 inch) - na zewnątrz.	
Waga	414 g/0.91 LB (z baterią).		
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi..... 1 szt.		

ZASTOSOWANIA

*Aby dopasować zakres ACV 200 mV lub 2 V multimetru cyfrowego lub woltomierza, należy użyć precyzyjnego miernika cęgowego ACA..

*Aby dopasować zakres DCV 200 mV lub 2 V multimetru cyfrowego lub woltomierza, należy użyć precyzyjnego miernika cęgowego DCA..

*Rejestrator DCA, ACA, kontroler, wskaźnik.

* Wygląd i specyfikacje wymienione w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

0609-CA203