

200 A, 1,000 A

DCA/ACA SONDA CĘGŁOWA

Model : CA-502

ISO-9001, CE, IEC1010



Lutron

LUTRON ELECTRONIC

The Art of Measurement

DCA/ACA SONDA CĘGŁOWA (1000A)

Model : CA-502

SPECYFIKACJA			
Zakres	ACA	0 do 1,000 ACA, 2 zakresy (200 ACA, 1,000 ACA).	
	DCA	0 do 1,000 DCA, 2 ranges (200 DCA, 1,000 DCA).	
Wyjście	ACA	1 AC mV per 1 ACA.	
	DCA	1 DC mV per 1 DCA.	
Dokładność	ACA	200 A	± (1.5 % + 1 AC mV)
		1,000 A	± (2 % + 0.5 AC mV)
	DCA	200 A	± (1.5 % + 1 DC mV)
		1,000 A	± (2 % + 0.5 DC mV)
Pasma przenoszenia	Pasma przenoszenia ACA wynosi od 40 do 400 Hz, specyfikacja powinna być testowana na fali sinusoidalnej. 50/60 Hz.		
Czujnik	Czujnik Halla.		
Regulacja zerowa DCA	Pokrętło zewnętrzne, regulacja ograniczona w zakresie od około (30 do 50 DCA).		
Norma bezpieczeństwa	Zgodność z normą IEC 1010.		
Bateria	006P, MN1604 (PP3) Bateria DC 9V lub równoważna, zalecamy stosowanie baterii alkalicznych lub o dużej mocy..		
Zużycie energii	Okolo 15 mA.		
Temperatura robocza	0 do 50 °C (32 do 122 °F).		
Wilgotność robocza	Mniej niż 80% wilgotności względnej.		
Wymiar	Miernik	190 x 64 x 33 mm (7.5 x 2.5 x 1.3 inch)	
	Szczeka	78 mm (3.1 inch) - na zewnątrz.	
Waga	345 g/0.76 LB (z baterią).		
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi..... 1 szt.		

ZASTOSOWANIA

* Aby dopasować zakres ACV 200 mV lub 2 V multimetru cyfrowego lub woltomierza, należy użyć precyzyjnego miernika cęgowego ACA.

* Aby dopasować zakres DCV 200 mV lub 2 V multimetru cyfrowego lub woltomierza, należy użyć precyzyjnego miernika cęgowego DCA.

* Rejestrator DCA, ACA, kontroler, wskaźnik.

* Wygląd i specyfikacje wymienione w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

0609-CA502