

Miliomomierz

Model : MO-2001

ISO-9001, CE, IEC1010



Lutron

LUTRON ELECTRONIC

The Art of Measurement

Miliomomierz, Model : MO-2001

CECHY

* 4 urządzenia końcowe do dokładnego pomiaru bardzo niskiej rezystancji.	* 18 mm, duży wyświetlacz LCD, łatwy do odczytania.
* Idealny do pomiaru rezystancji cewki silnika, transformatora, układu PCB.	* Układ LSI zapewnia wysoką dokładność, niezawodność
* Idealny do testowania przewodów ochronnych, piorunochronów i punktów spawanych.	* Wbudowane wskazanie przekroczenia wartości wejściowej.
* Szeroki zakres pomiarowy, 0,1 m omów – 2000 omów, 5 zakresów.	* Wytrzymała i przenośna obudowa z tworzywa sztucznego z przednią osłoną ochronną.

OGÓLNE SPECYFIKACJE

Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) o przekątnej 18 mm (0,7 cala). Maksymalna wartość wskazywana 1999.
Zakres	200 m ohm, 2,000 m ohm, 20 ohm, 200 ohm, 2000 ohm.
Regulacja zerowa	Zewnętrzna regulacja wartości zerowej wyświetlacza.
Terminal wejściowy	4-zaciskowe wejście, dokładne do pomiarów niskich wartości omów.
Wskazanie przekroczenia wartości wejściowej	Wskazanie „1”.
Czas pobierania próbek	Okolo 0,4 sekundy.
Temperatura robocza.	0 °C do 50°C (32 °F do 122 °F).
Wilgotność robocza	Mniej niż 80% wilgotności względnej.
Zasilacz	AC 110V 15%, 50/60 Hz lub AC 220V/240V 15%, 50/60 Hz.
Zużycie energii	Okolo 2 VA.
Wymiar	160 x 120 x 85 mm, z przednią pokrywą obudowy.
Waga	Okolo. 680 g (1.5 LB).
Standardowe akcesoria	Kabel zasilający. 1 szt. 4 przewody z 2 zaciskami. 1 para Instrukcja obsługi. 1 szt..

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA (23± 5 °C)

Zakres	Rozdzielczość	Prąd testowy	Dokładność	Napięcie w obwodzie otwartym
200 m ohm	0.1 m ohm	100 mA	± (0.75% + 4 d)	Okolo. 3.8 V DC
2000 m ohm	1 m ohm	10 mA	± (0.75% + 2 d)	Okolo. 3.4 V DC
20 ohm	10 m ohm	10 mA		Okolo. 3.4 V DC
200 ohm	0.1 ohm	1 mA		Okolo. 3.2 V DC
2000 ohm	1 ohm	1 mA		Okolo. 3.2 V DC

Uwaga: Przy zamawianiu miernika miliomowego należy podać typ zasilania:
AC 110 V, 220 V/240 V, a także typ wtyczki (USA, NIEMCY...) przewodu zasilającego.