



DIGITRADIO 631

Wieża stereo z radiem DAB+/UKF/internetowym z odtwarzaczem CD, funkcją Bluetooth, Spotify Free i sterowaniem za pośrednictwem aplikacji.

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588239517	antracyt	0002/3951	6.37 kg	4.94 kg	40.00 x 17.00 x 21.50 cm	47.00 x 26.30 x 26.70 cm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Bezprzewodowe ładowanie smartfonów

Radio UKF (z RDS i PLL)

Bezgraniczna różnorodność muzyki z radia internetowego

Przesyłanie strumienia muzyki (Spotify, UPnP, Bluetooth)

Duży wyświetlacz OLED z podświetleniem

Sterowanie głosowe Amazon Alexa

Odtwarzacz CD i MP3

Złącze USB z funkcją ładowania i odtwarzania MP3

Sterowanie za pośrednictwem aplikacji TechniSat CONNECT (iOS, Android)

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Zdalne sterowan : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 12

Pamięć ulubionych DAB+ : 12

GŁOŚNIK

Pasmo przenoszenia : 25 18000

Moc muzyczna : 70 W (RMS)

Stereo : System 2.1 (2 x 20 oraz 1x 30) W

Equalizer : Tak

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

Strumień audio : Tak

Kompatybilny z Amazon Alexa : Tak

Spotify Free : Tak

ŚRODOWISKO

Wilgotność powietrza : 5 - 90 % względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35 °C

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

Wejście dla zewnętrznej anteny : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz oraz 5 GHz)

Bluetooth : Tak

NFC : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Turecki, Portugalski

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 64 x 33 Pixel

Typ : OLED

Protokół RadioVIS : Tak

Regulacja podświetlenia : Tak

FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB : Tak

Funkcja ładowania USB : Tak

Odtwarzacz CD MP3 : Tak

Bezprzewodowe ładowanie : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKF/RDS : 87.5 - 108 MHz

Radio internetowe : Tak

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230 V

Częstotliwość : 50 Hz

Zasilacz sieciowy : DC 18V / 3300mA

Typ zasilacza : external

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 631, antena teleskopowa, narzędzie do wtyczki F (do zdejmowanej anteny), zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

Testurteil(e) DIGITRADIO 631



Testergebnis: sehr gut
av-magazin.de 11/20



Spitzenklasse
av-magazin.de 11/20



Preis/Leistung: gut
av-magazin.de 11/20