

Luksometr

Model : LM-81LX

ISO-9001, CE, IEC1010



Lutron

LUTRON ELECTRONIC

The Art of Measurement

Model : LM-81LX

CECHY

- * Profesjonalny Luksometr
- * Mały kształt kości oraz lekka i niewielka obudowa sprawiają, że urządzenie można obsługiwać jedną ręką.
- * Konstrukcja opaski na nadgarstek zapewnia dodatkową ochronę instrumentu, szczególnie podczas obsługi jedną ręką.
- * Ekskluzywna fotodioda i filtr korekcji kolorów czujnika światła, widmo zgodne z normą C.I.E. photopic.
- * Wbudowany układ mikroprocesorowy zapewnia doskonałą wydajność i dokładność.
- * Zwięzłe i kompaktowe rozmieszczenie przycisków, łatwa obsługa.
- * Zapamiętaj maksymalną i minimalną wartość wraz z przypomnieniem.
- * Lux/Feet-candle wybierane poprzez naciśnięcie przycisku na przednim panelu.
- * Konstrukcja z przyciskiem zerowym ułatwia kalibrację światłomierza.
- * Przytrzymaj przycisk, aby zamrozić aktualną wartość odczytu.

OGÓLNE SPECYFIKACJE

Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 8 mm.
Pomiar	Lux, stopa świecy.
Wilgotność robocza	Maks. 80% wilgotności względnej.
Temperatura pracy	0 do 50° C (32 do 122° F)
Nadmiar danych wejściowych Wyświetlacz	Wskazanie "-----"
Zasilanie	Bateria 006P DC 9 V (typ o dużej wytrzymałości)
Zużycie energii	Okolo 6,2 mA prądu stałego
Waga	160g (bateria w zestawie)
Wymiar	Wymiary: 156 x 60 x 33 mm (6,14 x 2,36 x 1,29 cala).
Standardowe akcesoria	Instrukcja obsługi
Akcesoria opcjonalne	Torba transportowa (CA-52A)

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA (23 ± 5°C)

Pomiar	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
Lux	0 do 20,000 Lux	1 Lux	± (5% rdg +8 dgt)
Foot-candle	0 to 2,000 Fc	1 Ft-cd	

* Wygląd i specyfikacje wymienione w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

**